



FRONIUS SMART METER CT A UND FRONIUS SMART METER CT V

STROMWANDLER FÜR FRONIUS SMART METER

Die Stromwandler garantieren maximalen
Komfort für den Installateur.



Durch die einfache Split-Core-Technologie kann ein Ende der Stromwandler (Fronius Smart Meter CT A und Fronius Smart Meter CT V) abgenommen werden, ohne dass das Kabel für die Installation abgeklemmt werden muss. So können die Fronius Stromwandler einfach und schnell installiert werden.

KOMPATIBILITÄT FRONIUS SMART METER CT A UND FRONIUS SMART METER CT V

FRONIUS SMART METER CT A	KOMPATIBLE FRONIUS SMART METER	FRONIUS SMART METER CT V	KOMPATIBLE FRONIUS SMART METER
CT A 100A / 5A	Fronius Smart Meter TS 5KA-3 Fronius Smart Meter 50KA-3	CT V 100A / 333mV	Smart Meter US 240V
CT A 150A / 5A		CT V 250A / 333mV	Smart Meter US 480V
CT A 200A / 5A		CT V 400A / 333mV	Smart Meter US 600V
CT A 250A / 5A			
CT A 400A / 5A			

TECHNISCHE DATEN FRONIUS SMART METER CT A UND FRONIUS SMART METER CT V

TECHNISCHE DATEN	FRONIUS SMART METER CT A					FRONIUS SMART METER CT V		
	100A / 5A	150A / 5A	200A / 5A	250A / 5A	400A / 5A	100A / 333mV	250A / 333mV	400A / 333mV
Variante								
Genauigkeit	1*					1		
Installationsart	Klappwandler					Klappwandler		
Abmessungen	66,5 x 45 x 34,4mm			81,5 x 57 x 38,4mm		46 x 31,5 x 31,5mm	66,5 x 45 x 34,4mm	81,5 x 57 x 38,4mm
Durchmesser	24mm			36mm		16mm	24mm	36mm
Kabellänge	1m			1m		1m		
Temperatur-Bereich	-40°C bis +65°C					-40°C bis +65°C		

* Abhängig von der Bürde:

BÜRDE (VA)

FRONIUS SMART METER CT A	KLASSE 1
100A / 5A	0,3
150A / 5A	1
200A / 5A	1
250A / 5A	2,5
400A / 5A	5

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
Telefon +49 6655 91694-0
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com